



BRP6510019011

#### tehalit.BRP Kanał PVC podstawa 65x100 czarny

##### Specyfikacja techniczna

###### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 70 mm                       |
| Szerokość                      | 100 mm                      |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 5300 - 5300 mm <sup>2</sup> |

###### Pokrywa, drzwi

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 1     |
| Szerokość osłony 1                 | 80 mm |
| Szerokość osłony 2                 | 0     |
| Szerokość osłony 3                 | 0     |

###### Pojemność

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 12 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 33 |

###### Kompatybilność

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|-----------------------------|-----------------------------------|

###### Instalacja, montaż

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

###### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kolor    | Czarny                   |
| Kod RAL  | 9011                     |

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK08 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40 |

###### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

###### Łączność

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy jest osobnym elementem |
|----------------------|-----------------------------------------|

###### Sprzęt

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zacisk mocujący linkę w zestawie | Nie |
|----------------------------------|-----|

